


serie DSS306

miniRata

Filtri antidisturbo di elevate prestazioni adatti al montaggio su circuito stampato e caratterizzati da eccellenti doti di attenuazione alle alte frequenze.

Sono costituiti da un condensatore a tre terminali con due nuclei in ferrite sui terminali di ingresso e uscita.

Grazie alle loro doti di attenuazione sono particolarmente adatti in circuiti influenzati da campi elettromagnetici avversi.





Caratteristiche elettriche

Tensione nominale (dc)	16V, 50V, 100V
Tensione max sopportabile (dc)	40V, 125V, 250V
Corrente nominale (max)	6A
Temperatura operativa	-25...+85°C

Indicazioni d'ordine

- Sono fornibili su richiesta filtri EMI con caratteristiche differenti da quelle indicate (tensione nominale, nuclei di ferrite esterni o senza ferriti, reofori piegati, ecc..).
- Sono fornibili su richiesta in versione nastrata.



(Vdc)(dB @ MHz)(%)			(%)	(nF)
1953 306Y5S220 100-38 @ 1000	±22		±20	0,022
				0,033
1953 306Y5S470 100-50 @ 700	±22		±20	0,047
1953 306Y5S101 100-50 @ 500	±22		±20	0,1
1953 306Y5S151 100-45 @ 450	±22		±20	0,15
1953 306Y5S221 100-45 @ 420	±22		±20	0,22
1953 306Y5S271 100-45 @ 380	±22		±20	0,27
1953 306Y5S471 100	-48 @ 300	±22	±20	0,47
1953 306Y5S102100	-53 @ 140	±22	±20	1
1953 306Y5S222100	-53 @ 110	-55...+20	-20...+80	2,2
1953 306FZ103100	-63 @ 65	-85...+30	±30	10